



DATAARK RUMLØSNING: ROOMMATE + TAP IP

Gør samarbejde via video nemmere for medarbejdere og IT ved at vælge Logitech RoomMate og Logitech Tap IP til mødelokaler med et eksisterende Logitech-konferencekamera.

RoomMate og Tap IP eliminerer behovet for en ekstra dedikeret computer i lokalet. Sammen giver de medarbejdere mulighed for at deltage i et møde med et enkelt tryk.

LAV ETHVERT LOKALE OM TIL ET UDSTYRSBASERET VIDEOKONFERENCLOKALE

Tilføj RoomMate til et eksisterende Logitech MeetUp-, Rally- eller Rally Plus-kamera, og lav ethvert lokale om til et udstyrsbaseret videokonferencelokale med et kompakt design, der kan monteres ude af syne et sikkert sted.

Konfigurer mødelokalet til de førende videokonferenceplatforme, herunder Microsoft Teams Rooms på Android, Zoom Rooms, RingCentral m.fl.* Tilføj til et eksisterende Logitech MeetUp-, Rally- eller Rally Plus-kamera, og skab en komplet løsning til til dit mødelokale.

PRODUKTFUNKTIONER OG -TILBEHØR

PRODUKTEGENSKABER

YDEEVNE OG GODE STIK PÅ HÅNDEN

Med det slanke lavprofil-design giver Logitech RoomMate dig al den processorydeevne, som du har brug for til videomøder i HD i lokaler med en eller to skærme.

START MØDER MED ET TRYK

Møder startes med kun et enkelt tryk med Logitech Tap IP – en netværkstilsluttet touch-controller, der er brugervenlig og nem at opsætte.

GODKENDTE LYDPARTNERE

Brug et lydsystem efter eget valg. Når du parrer RoomMate og et MeetUp- eller Rally-system, kan du bruge konferencekameraets lyd som standard. Du kan også vælge et lydsystem fra vores partnere, f.eks. QSC, Shure og Biamp, når RoomMate bruges sammen med et Rally-kamera.

FLEKSIBEL MONTERING

Monter Logitech RoomMate hvor som helst i mødelokalet ved hjælp af et Compute Mount-monteringsbeslag, der skjuler og holder kablerne på plads, hvilket giver en ryddelig installation.

ENHEDSSTYRING OG -INDBLIK

Overvåg, administrer, og få indblik i, hvordan mødelokalet bruges, med Logitech Sync. Med Zoom-enhedsstyring kan du nemt overvåge og administrere udstyret i mødelokalet.

RYDDELIG OG SIKKER KABELFØRING

Strømlin konfigurationen for Logitech Tap IP med et enkelt PoE-kabel, og hold forbindelserne stramme med indbyggede trækafstnings- og strammingsmekanismer.

ANBEFALET TILBEHØR



Tap-løftebeslag

Hævet bordbeslag med drejemekanisme og kabelstyring



Tap-vægbeslag

Pladsbesparende vægbeslag med kabel-organizer



Tap-beslag til bord

Drejeligt bordbeslag med kabel-organizer



Tap Scheduler

Formålsbygget planlægningspanel til mødelokaler



Scribe

Gør det nemt at dele whiteboards i videomøder med Logitech Scribe – et AI-drevet whiteboard-kamera



Swytch

Tilslut en bærbar computer til rummets AV-udstyr for at bruge et videomøde- eller webinar-system.

PRODUKTSPECIFIKATIONER OG LINKS

TAP IP		ROOMMATE		GARANTI	
<p>Trykfølsomt display: 10,1" skærm med 14° visningsvinkel</p> <p>Opløsning: 1280 x 800</p> <p>Kabler: Power over Ethernet-kabel (PoE) (medfølger ikke), IEEE 802.3af Type 1, Klasse 3-enhed</p> <p>Kabelstyring: Intern kabelstramning og trækafastning</p> <p>Ethernet: 10/100mbps</p> <p>Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac</p> <p>Enhedsstyring: Logitech Sync</p> <p>Farve: Grafit</p> <p>Montering: 100 mm x 100 mm VESA FDMI</p> <p>Mål (H x B x D): 58 mm x 244 mm x 179 mm</p>		<p>Styresystem: Logitech CollabOS 1.4 eller nyere</p> <p>Enhedsstyring: Logitech Sync og understøttede enhedsstyringsplatforme</p> <p>Certificeret hardware: Logitech MeetUp, Rally-kamera, Rally-system, Rally Plus-system, Tap, Tap IP</p> <p>Verificeret hardware: Biamp TesiraFORTÉ X 400, QSC Q-SYS Core 8 Flex, Shure IntelliMix P300. Kontakt din foretrukne partner for at få seneste nyt om kompatible produkter.</p> <p>Netværksprotokollsupport: IPv4, IPv6</p> <p>Proxysupport: IP-baseret proxy, FQDN-baseret proxy, proxy med PAC-fil</p> <p>Porte</p> <ul style="list-style-type: none"> HDMI-ud: 2 HDMI-ind: 1 USB: 3x Type A <p>Netværk: 10/100/1G Ethernet</p> <p>Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac</p> <p>Driftsspænding/strøm: 100-240 V, 19 V, 4,74 A</p> <p>Fuld diskryptering AES-128</p> <p>Datakryptering: Symmetriske taster, PKI</p> <p>Enhedsidentitet: Beskyttet af enhedsattest</p> <p>Enhedsadgang: Godkendt ved hjælp af API</p> <p>Nøglebeskyttelse: Arm TrustZone, RPMP</p> <p>Enhedssikkerhed: Kensington-lås</p> <p>Farve: Hvid</p> <p>Mål: (H x B x D): 34,5 mm x 161 mm x 211 mm</p>		<p>Standard: 2 års begrænset hardwaregaranti inkluderet</p> <p>Udvidet: 1-års og 3-års udvidede garantier kan fås ved køb af hardwaren. Kontakt din forhandler for at høre om mulighederne.</p>	
				<p>*CERTIFICERINGER OG KOMPATIBILITET</p>	
				<p>Tilbehørstilstand</p> <p>Understøtter kompatibel videokonferencesoftware, herunder Microsoft Teams Rooms på Android, Zoom Rooms, RingCentral Meetings Rooms. Kontakt Logitech eller se https://prosupport.logitech.com/hc/da/articles/1500001344641 for at få oplysninger om tilgængelighed og yderligere videokonferenceplatforme.</p>	
				<p>Certificeringer</p> <p>Alle komponenter, der er inkluderet i rumpakkeløsningen, er certificeret til Zoom Rooms, Microsoft Teams på Android og RingCentral Meetings Rooms (og Tencent for versionen, der kun gælder for Kina). Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger om afventende og tildelte certificeringer.</p>	
				<p>Verificeret hardware</p> <p>Biamp TesiraFORTÉ X 400</p> <p>QSC Q-SYS Core 8 Flex</p> <p>Shure IntelliMix P300</p> <p>Kontakt din foretrukne partner for at få seneste nyt om kompatible produkter.</p>	
KASSENS INDHOLD				DELNUMRE	
<p>Tap IP</p> <p>Tap IP-touch-controller</p> <p>VESA-monteringskruer (4)</p> <p>Mikrofiberklud</p> <p>Dokumentation</p>	<p>RoomMate</p> <p>Logitech RoomMate</p> <p>Strømforsyning</p> <p>Strømkabel</p> <p>VESA-beslag</p> <p>Fjernbetjening</p> <p>Dokumentation</p>	<p>Compute Mount</p> <p>Computermontering med kabelstrammerklemme</p> <p>Monteringsbeslag</p> <p>Dokumentation</p>		<p>US/CA/MX: 991-000397</p> <p>Brasilien: 991-000398</p> <p>Argentina/Chile: 991-000399</p> <p>EU/SEA/INDO: 991-000400</p> <p>UK/HK: 991-000401</p> <p>Schweiz: 991-000402</p> <p>AUS/NZ: 991-000403</p> <p>Taiwan: 991-000404</p> <p>Indien: 991-000405</p> <p>Kina: 991-000406</p> <p>Japan: 991-000407</p>	



Kontakt din forhandler, eller kontakt os på www.logitech.com/vcsales

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 USA

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tlf.: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

© 2022 Logitech. Logitech, Logitech-logoet og andre Logitech-mærker tilhører Logitech og kan være registrerede. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Logitech påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i denne publikation. Oplysningerne om produkter, priser og funktioner kan ændres uden varsel.

Udgivet september 2022